

AC-880 シリーズ

クイックメニュー

新雑誌コード (EAN-13/JAN-13 アドオン 5 桁) 読み取り設定

株式会社エイポック

<http://www.a-poc.co.jp/>**本書について：**

本紙は設定マニュアルから新雑誌コード「EAN-13/JAN-13 Add on 5 (アドオン 5)」に関する設定用バーコードを抜粋して編集したものです。

設定内容：

「EAN-13/JAN-13 Add on 5 (アドオン 5)」をバーコードリーダーで読み取らせると、雑誌コードの 13 桁と価格コードの 5 桁を合わせた 18 桁の連続データ を出力します。

設定方法：

上から順番に読み取って設定します。

1. 設定開始**2. EAN-13/JAN-13 アドオン 5 桁 読み取り設定**

読み取らない(デフォルト)



読み取る 5 桁のみ(こちらをスキャン)

**3. アドオン待ち**

無効(デフォルト)



有効(こちらをスキャン)

**4. アドオンの待ち時間**

5. 値設定（「アドオンの待ち時間」の値を設定します）

以下の値設定バーコードを「2つ」選択して読み取らせませす。

「01」～「50」の間の数値を設定します。（初期値：500msec・・・値は「50」）

例1：新雑誌コードのみを読み取る場合は値「50」以上を設定することを推奨します。

* 値「99」を設定する場合、値設定を「9」、「9」の順番で読み取ります。

例2：新雑誌コードと、従来の図書番号（ISBN）のバーコード（13桁）を

併用して読み取る場合は「03」、「04」、「05」などの値を設定して下さい。

* 値「04」を設定する場合、値設定を「0」、「4」の順番で読み取ります。

備考：

値を小さくするほど、アドオンの5桁を認識せずに13桁で読み取ることが発生しやすくな
読取結果・操作性はラベルの状態に依存しますので、いくつかの値をお試しになった上、お客
様の環境に適した設定値でご使用ください。

値設定



0



5



1



6



2



7



3



8



4



9

6. セット



7. 設定終了



【バーコードの例】

(1) 新雑誌コード

バーコード規格：JAN-13 アドオン 5桁



(2) ISBN を表示した JAN-13



ISBN は「4-1234-5678-2」